

Matrix Module <i>la belle 2</i> <i>la belle</i> Luftleitung	<i>la belle 2</i>					<i>la belle</i>				
	<i>la belle 2</i> 811	<i>la belle 2</i> 821	<i>la belle 2</i> Virto Q30	<i>la belle 2</i> Virto Q50	<i>la belle 2</i> Virto Q90	<i>la belle</i> 811	<i>la belle</i> 821	<i>la belle</i> Virto Q30	<i>la belle</i> Virto Q50	<i>la belle</i> Virto Q90
RIC-System, 3 Längen möglich, w. wechselbar	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
CROS-Kabel	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–
CROS wireless	–	–	–	•	•	–	–	–	•	•
BiCROS-Kabel	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–
BiCROS wireless	–	–	–	•	•	–	–	–	•	•
Frequenzbänder	12	12	8	12	20	12	12	8	12	20
Kanäle	8	8	8	12	20	8	8	8	12	20
Lautstärkeregl.	•	•	-	–	–	•	•	–	–	-
Programmähltaster	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programme manuell, inkl. SoundFlow/ Mikrofonautomatik	4	4	3	3	5	4	4	3	3	5
Programmwahlton	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Batteriewarnton	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Data logging	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Telefonspule	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mikrofon, UltraZoom Essential	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2
Adaptiv directional	–	•	•	•	•	–	•	•	•	•
Fix directional	–	•	-	–	–	–	•	–	–	–
NoiseBlock Essential	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feedback canceler	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wind block	–	–	•	•	•	–	–	•	•	•
Gehäusefarbe	black	black	schwarz	Schwarz	Schwarz	black	black	Schwarz	Schwarz	schwarz
Gehäusedeckelfarbe Standard	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit	Schwarz	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Gehäusedeckelfarbe Optionen	–	–	–	–	–	gold/silber	gold/silber	gold/silber	gold/silber	gold/silber
Anpassung mit Connexx-Kabel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fitting Software	bruckhoff	bruckhoff	Target	Target	Target	bruckhoff	bruckhoff	Target	Target	Target
NOAH 4.4.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NOAH Link	–	–	•	•	•	–	–	•	•	•
Batteriegröße 312	•	•	•	○	•	•	•	•	•	•
Batteriegröße 13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fernbedienung			○	○	○			○	○	○

○ = Optional